

## Fiche produit détaillée

Article : **BAR LED COMBO 1320 lm SLIM - 20"**

Aucune  
image  
disponible

**Summary** Dimension : L. 54cm x l. 2,8cm x h. 4,3cm - IP68 - Tension de fonctionnement de 10 à 30 V - 1 320 Lumens - Livré avec support de fixation



## Pricelist

## Features

### Description Caractéristiques

- Flood faisceau large pour éclairage courte distance
- Combo spot/flood
- Spot faisceau étroit pour éclairage longue distance
- Livré sans faisceau électrique
- Lumens efficaces 1320
- Température de couleur 6000k
- Longueur (cm) 54
- Largeur (cm) 2.8
- Hauteur avec pieds (cm) 4.3
- Ip 68
- Tension de fonctionnement 10-30v

### Phare à LED Combo :

Ce type de faisceau lumineux est le résultat de la combinaison d'un faisceau large avec un faisceau concentré ou focalisé. Non seulement il éclaire une surface étendue à courte distance mais il atteint également une très bonne portée. Idéal lorsque l'on a besoin d'éclairer un maximum de terrain. Pour les randonnées 4x4, randonnée en montagne mais aussi la conduite sur route sinueuse.



---

Nos feux LED Equip'addict sont disponibles en plusieurs dimensions, leur flux lumineux va de 200 à 18000 lumens. Ce sont des feux équipés principalement d'un faisceau dit "combo" qui est la composition de faisceaux "spot" (longue portée) et "flood" (faisceau large).

Leur boîtier de très bonne qualité leur permet d'avoir une longue durée de vie. Ces feux acceptent une plage de tension de fonctionnement de 9 à 32 volts. Leurs indices de protection sont IP 67 ou IP 68.